

- › **Parallelanzeige der Auslösung eines Grenzwert- oder Loop-Melders**
- › **Anschluss von bis zu 3 Parallelindikatoren an einen Melder**
- › **Einzel- oder Summenanzeige**
- › **Leuchtstarke, stromsparende LED**
- › **Versorgung über die Meldelinie bzw. Loop**



### Beschreibung

Der Parallelindikator PA58-3 dient zur Parallelanzeige der Alarmauslösung eines Brandmelders. Damit kann ein ausgelöster Melder rasch lokalisiert werden, falls die Status-Anzeige am Melder selbst nicht einzusehen ist oder die Anzeige an einer abgesetzten Stelle erfolgt.

Dies ist beispielsweise notwendig, wenn der Melder in Zwischendecken bzw. Doppelböden montiert ist oder die Melderauslösung in einem Hotelzimmer am Gang angezeigt werden soll.

Je nach Anschaltung kann der Parallelindikator die Auslösung eines einzelnen Melders anzeigen oder es können mehrere Melder – zum Beispiel eines Meldebereichs – zu einer Summenanzeige zusammengefasst werden. Weiters können aufgrund der geringen Stromaufnahme des Parallelindikators PA58-3 bis zu 3 Indikatoren an einen Melder angeschlossen werden. Diese Folge-Indikatoren erleichtern den Einsatzkräften die Lokalisierung des Melders, wenn beispielsweise der Zugang zum ausgelösten Melder durch mehrere Räume führt.

Der Parallelindikator ist für die Aufputzmontage an der Wand bzw. auf einer Unterputz-Installationsdose mit 55 oder 60 mm Durchmesser vorgesehen. Die Kabeleinführung kann von hinten oder durch die Aufputz-Kabeleinführung erfolgen.

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	Versorgung durch die Meldelinien- bzw. Loop-Spannung
Stromaufnahme max.	5 mA
Schutzart	IP42
Umgebungstemperatur	von -30 °C bis 70 °C
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	80 × 80 × 27 mm
Gewicht	42 g
Artikelnummer	251003
Bestellbezeichnung	Parallelindikator PA58-3