

- › **Visualisierung wichtiger Betriebszustände**
- › **Einfache und einheitliche Bedienung durch die Feuerwehr**



Das Feuerwehr-Bedienfeld FBF900-2/D1 gemäß DIN 14661 ist für den Anschluss an Brandmeldeanlagen vorgesehen. Es visualisiert die wichtigsten Betriebszustände der Brandmelderzentrale und ermöglicht die einfache und einheitliche Bedienung einer Brandmeldeanlage durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Das Feuerwehr-Bedienfeld kann an Brandmelderzentralen der Serien BC600, BC216 und BC016 direkt über das Feuerwehr-Interface angeschlossen werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	von 20 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ.	12 mA (Ruhe)
Stromaufnahme max.	80 mA (Alarm)
Schutzart	IP30 nach DIN 40050
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 50 °C
Gehäusematerial	1 mm Stahlblech
RAL-Farbe	kieselgrau, RAL 7032
Abmessungen B × H × T	225 × 180 × 57 mm
Gewicht	2 kg
Zulassungsnummer VdS	G 200091
Artikelnummer	250741
Bestellbezeichnung	Feuerwehrbedienfeld FBF900-2/D1