

Datenblatt Ausgabestand 2323

- › Enthält Feuerwehr-Bedienfeld, -Anzeigetableau und -Plankasten
- › Einbauplatz für Handfeuermelder
- › Übersichtliche Ereignisanzeige und einheitliche Bedienbarkeit der Brandmeldeanlage
- › Redundante Übertragung mit optionaler Adapterbaugruppe
- › Stromversorgung aus Brandmelderzentrale, optional redundant möglich



Das Feuerwehr-Orientierungstableau FOT950-2 dient der Feuerwehr vor Ort zur schnellen und umfassenden Information. Es beinhaltet

- das Feuerwehr-Anzeigetableau FAT950-1 nach DIN 14662 für den Abruf von Informationen,
- ein Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 zur Bedienung der Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr,
- einen Feuerwehr-Plankasten für bis zu 100 Feuerwehr-Laufkarten im A3-Querformat oder bis zu 200 Feuerwehr-Laufkarten im A4-Hochformat und
- einen Einbauplatz für einen optionalen Handfeuermelder.

Ist laut Vorschriften ein redundanter Anschluss an die Zentrale gefordert, wird das FOT950-2 über den optionalen Redundanzadapter FAR950-1 an die Brandmelderzentrale angeschlossen. Ohne erforderliche Redundanz kann das Gerät direkt am INFO-Bus der Brandmelderzentrale Serie BC600 oder Serie BC216 angeschlossen werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt, je nach Anwendung, einfach oder redundant aus der Brandmelderzentrale und ist damit netzausfallgesichert.

Alle Geräte sind in einem gemeinsamen Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech untergebracht. Die linke Tür ist mit einem Schloss für Profilhalbzylinder vorgerüstet. Der Schließzylinder ist in Abstimmung mit der jeweiligen Feuerwehr einzusetzen. Die rechte Tür für den Plankasten enthält ein eingebautes Sicherheitsschloss mit CL1-Schließung.

Die Ereignistexte werden standardmäßig von der Brandmelderzentrale übernommen. Alternative Klartexte können mit Hilfe der Parametriersoftware PARSOFT frei definiert werden. Zusätzlich können mit PARSOFT noch Filter parametrierbar werden, um bestimmte Ereignisarten zu unterdrücken oder Nummernbereiche für die Ausgabe festzulegen. Auf diese Weise können Bereichstableaus für getrennte Feuerwehrezugänge einfach realisiert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	von 20 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ.	38 mA (bei 20 V, Display und LEDs dunkel)
Stromaufnahme max.	160 mA (bei 20 V, Summer- und Anzeigentest)
Baudrate INFO-Bus	600 Baud 1200 Baud

	2400 Baud 4800 Baud
Baudrate INFO-Bus-EP	1200 Baud 2400 Baud 4800 Baud 9600 Baud 14400 Baud
Anschlüsse	USB-Buchse Typ B
Luftfeuchtigkeit rel. (nicht kondensierend) max.	95 %
Schutzart	IP30
Umgebungstemperatur	von 0 °C bis 50 °C
RAL-Farbe	feuerrot, RAL 3000
Abmessungen B × H × T	770 × 525 × 110 mm
Gewicht	9,5 kg
Zulassungsnummer VdS	G 213063
Gefahrgutklasse	-
Zolltarifnummer	85319000
Artikelnummer	250643
Bestellbezeichnung	Feuerwehr-Orientierungstableau FOT950-2/D1

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
250632	Feuerwehrgeräte-Anschaltadapter FAR950-1/D1
268017	Blendrahmen für HME BR-HME
268016	Blendrahmen für HM BR-HM
250645	Unterputzrahmen FOT/FIZE UPR950-2
250648	Kartenhalter-FOT KH1-FOT950-2
229618	Feuerwehr-Laufkarte A4, Polyester EDKA-4-PE
229619	Feuerwehr-Laufkarte A3, Polyester EDKA-3-PE
229620	Feuerwehr-Laufkarte A4, laminiert EDKA-4
229621	Feuerwehr-Laufkarte A3, laminiert EDKA-3
249611	Hinweisschild FWLK BME/FWLK