

- › **Überwachung von bis zu 1000 Einzelbatterieleuchten**
- › **Bis zu 10 Zentralen in einem Projekt möglich**
- › **Steuerung über 5" multitouchfähiges Farbdisplay**
- › **Versenden von Störmeldungen über E-Mail**
- › **Sicherung aller Ereignisse für min. 4 Jahre**
- › **Netzwerkanschluss**



Die Einzelbatteriezentrale INC-EB500-SWX überwacht und prüft die angeschlossenen Einzelbatterie-Notleuchten nach den Vorgaben der EN 62034 und EN 50172. Die Prüfungen können zu frei wählbaren Zeiten automatisiert ausgeführt oder manuell ausgelöst werden. Als Frequenz wird das SRD 868 Mhz-Band verwendet.

An die Zentrale können bis zu 1000 Teilnehmer – 500 Bus-Leuchten und 500 Wireless-Leuchten – angebunden werden. Die Steuerung der gesamten Anlage erfolgt über das multitouchfähige 5"-Farbdisplay, welches die Betriebszustände der einzelnen Leuchten darstellt.

Die Zentrale verfügt über einen Netzwerkanschluss, über den der Gerätezustand mit Hilfe des eingebauten Webservers abgerufen werden kann und mit Hilfe der Software INC500-WEB ferngesteuert werden kann. Eine Hinterlegung von Gebäudeplänen und Visualisierung ist mit Hilfe der Software INC500-VISU möglich.

Durch die geführte Inbetriebnahme und automatische Leuchtensuche ist keine manuelle Adressierung der Leuchten notwendig. Die Adressen der Teilnehmer werden werksseitig programmiert. Die Übermittlung erfolgt über eine 2-adrige Busleitung oder über Funk. Es sind keine Busabschluss-Widerstände notwendig.

Alle Ereignisse an der Zentrale und an den Teilnehmern werden normgerecht abgelegt und für mind. 4 Jahre gespeichert. Die Versendung von Störmeldungen per E-Mail an einen oder mehrere Teilnehmer erfolgt je nach Art der Störung. Sowohl Gruppen als auch die Gruppenzugehörigkeit der Leuchten in Dauerlicht / Bereitschaftslicht sind frei programmierbar.

### TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Frequenzband	868 MHz
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Montageart	Aufputz-Wandmontage
Abmessungen B × H × T	240 × 185 × 112 mm

# Überwachungszentrale

## INC-EB500-SWX

Artikelnummer 389010

Bestellbezeichnung Überwachungszentrale für Einzelbatterieleuchten INC-EB500-SWX

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
389005	Fernanzeige AP, Schlüsselschalter INC-MFT4